

Světelné zdroje s kovovými paticemi -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky s kovovými paticemi – stejně jako všechny ORIGINAL výrobky od OSRAM – se spolehlivou kvalitou prvovýroby. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mohou být žárovky použity jako originální náhradní žárovky pro různá použití.



Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	3894
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla

Parametry

Příkon	3 W
Jmenovité napětí	120 V
Jmenovitý výkon	300 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	22 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha

Průměr	900 mm
Váha výrobku	187 g
Délka	239 mm

Životnost

Životnost B3	1000 h
Životnost Tc	2000 h

Další údaje o produktu

Patice	BA9s
--------	------

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
Povolení – schválení	-

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	3894
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321095725
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095725	OSRA3894	-	-	-
4008321095732	OSRA3894	-	-	-
4008321095725	OSRA3894	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321095725	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Unpacked 1	- x - x -		
4008321095732	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	29.70 g
4008321095749	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	178.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM