

Technický list výrobku

## ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W2,3W

Originální náhradní díly



### Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky se skleněnými patičkami jsou dostupné jako originální náhradní díly pro různé typy žárovek. Objevte tyto spolehlivé žárovky a osvědčenou vysokou kvalitu OSRAM.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2723
---------------------	------


### Parametry

Příkon	2,3 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	2 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±8 %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	18,6 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions



Průměr	5 mm
Váha výrobku	0.40 g
Délka	20.0 mm
Patice	W2x4.6d

### Životnost

Životnost B3	350 hr
Životnost Tc	1200 hr

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	W2,3W
---------------	-------

### Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4008321012968   4008321094834
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

### Údaje platné pro danou zemi


Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094834	OSRA2723	-	-	-

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321094834	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Unpacked 1	20 mm x 5 mm x 5 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	
4008321094858	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	104.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

## Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM